REF. 201363/50

Náhradná záložná jednotka

Návod na inštaláciu záložnej jednotky (BBU) s modulom nabíjačky a puzdrom pre externú 12 V batériu.

Záložná jednotka | BBU | Batéria 12 V



Pre koho

Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 201363/50.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1363-010. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Inštalácia technik

TECHNIK

01 Inštalácia


1.1 Záložná jednotka (BBU)

Na zabezpečenie prevádzky systému pri výpadku napájania je k dispozícii záložná jednotka (BBU), ktorá obsahuje modul nabíjačky batérie a puzdro pre externú batériu 12 V DC (nie je súčasťou balenia, napr. Urmet 1033/601). Počas normálnej prevádzky sa batéria udržiava nabitá pomocou modulu nabíjačky, aby bolo zaručené napätie pri výpadku sieťového napájania.

Za optimálnych podmienok môže systém pokračovať v prevádzke v režime „Batéria“ pri maximálnej výbave približne 1 hodinu. Modul je upevnený k napájaciemu zdroju (PSU) pomocou 4 plastových držiakov (H5, H6, H7, H8) a 12-pólového konektora (CN902).

1.2 Inštalácia modulu nabíjačky batérie

1. Odpojte systém od napájania.
2. Odstráňte kryt systému.
3. Zarovnajte prepojku (J1) modulu nabíjačky batérie s konektorom (CN902) na napájacom zdroji podľa obrázka.



Obr. 1 Zarovnanie modulu nabíjačky s konektorom CN902

Modul jemne zatlačte, kým sa nezasunie do konektora.

1.3 Inštalácia puzdra externej batérie

Obr. 2 Pripojenie puzdra externej batérie (B+ = červený vodič; B- = čierny vodič)

1. Skontrolujte, či miesto, kde chcete puzdro batérie upevniť, je dostatočne blízko k ústredni PABX, aby sa uľahčilo vedenie prepojovacích káblov medzi zariadeniami.
2. Puzdro upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami (priemer 5 mm), ktoré sú súčasťou balenia.

Obr. 3 Upevnenie puzdra na stenu

1. Zapojte káble na ústredňu PABX.
2. Vložte batériu do puzdra a pripojte svorky na príslušné konektory Faston.

3 Puzdro zatvorte.

1.4 Parametre batérie

Typ	**olovená uzavretá / alkalická**	Napätie	**12 V DC**
Kapacita	**6 alebo 7 Ah**	Konektory	**„Faston Tab 187“**
Max. rozmery	**151 mm (Š) × 97,5 mm (V) × 65 mm (H)**		

i Puzdro je vybavené poistkou (T10AH), prístupnou po odskrutkovaní krytu poistky.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1363-010. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1363-010. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.