
REF. 789/3

Videozdroj pre 3 ďalšie domáce videotelefóny

Bezpečnostné upozornenia pre inštalatéra napájacieho zdroja DIGIVOICE 45 VA.

Napájací zdroj | Bezpečnosť | DIGIVOICE



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 789/3.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS110-001M, DS789-031B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Upozornenia pre inštalatéra	technik
02	Popis	technik
03	Technické parametre	technik

TECHNIK

01 Upozornenia pre inštalatéra

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

02 TECHNIK Popis

Videozdroj Ref. 789/3 slúži na napájanie 2 prídavných monitorov Artico alebo 3 prídavných monitorov Signo, Utopia, Atlantico alebo Scaitel paralelne k hlavnému monitoru. Možno ho použiť v inštaláciách s koaxiálnym káblom aj v inštaláciách s 5 vodičmi (bez koaxiálneho kábla).

Zdroj v kategórii CAT III 4000 V.

Symbol	Description
~	Alternating input voltage
⎓	Direct input voltage
	See the installation manual of the device

Obr. 1 Zapojenie zdroja

Simbolo	Spiegazione
~	Tensione di alimentazione alternata
⎓	Tensione di alimentazione continua
	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo

Obr. 2 Zapojenie zdroja

Symbole	Explication
~	Tension d'alimentation alternée
⎓	Tension d'alimentation continue
	Se reporter au manuel d'installation du dispositif

Obr. 3 Zapojenie zdroja

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať IEC 60332-2-2.

TECHNIK

03 Technické parametre

Napájacie napätie	**230 V~ ± 10 % 50/60 Hz**	Príkon	**35 W**
Výstupy	**R2 out 1,35 A int.; RL 0,02 A; V2 0,02 A**	Ochrana	**PTC (*)**
Prevádzková teplota	**−5 °C ÷ +45 °C**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS110-001M, DS789-031B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS110-001M, DS789-031B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.